

AUTOFLOW УСТРОЙСТВО С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



EN12941 и EN12942. CE 0121 и CE 0430.

Autoflow 120 (код 062952) - с лицевой маской или щитком, капюшоном, каской или щитком для сварщиков

Полный комплект состоит из воздуходувки, вентилятора, шланга, пояса, батареи и зарядного устройства.

Аппарат проверен и одобрен на соответствие ЕС Институтом охраны труда Союза предпринимателей (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit), D- 53754 Санкт Фугустин, Германия, ID: 0121.

Описание

Устройство с принудительной подачей воздуха Autoflow состоит из центробежного вентилятора, который крепится на пояс, с 2 фильтрами и шлангом, через который поступает очищенный воздух в лицевую маску. Резьба фильтров соответствует EN 148-1.

Autoflow оснащен электронной системой контроля объема очищенного воздуха. Светодиодный индикатор показывает заряд батареи и скорость потока воздуха. Световой сигнал оповещает о снижении скорости потока воздуха до минимума.

Корпус Autoflow сделан из прочного ударостойкого АБЦ пластика. Шланг изготовлен из EPDM.

Батарея и зарядка

Смотрите раздел подготовки перед использованием аппарата в инструкции для пользователей Autoflow. Производитель рекомендует следующие условия работы: а) температура -10 °C...+30 °C, б) относительная влажность (RH) до 75 %.

Аппарат Autoflow снабжен с незаряженными батареями. Время заряда новой батареи составляет 14 часов. **Всегда используйте зарядное устройство Autoflow.**

В состав воздуходувки входит специальная изготовленная на заказ NiCd батарея, которая заряжается в специальном зарядном устройстве. NiCd батарея работает в течение 8 часов после одной зарядки. Зарядное устройство включает зарядный агрегат и трансформер; Оба устройства есть в наличии с Евро соединением и соединением для Британии/Ирландии. Пользуйтесь всегда специальное зарядное устройство Autoflow (поставляется с воздуходувкой).



После каждого использования ставьте батарею в зарядное устройство, она автоматически будет заряжаться.

Использованные батареи считаются вредными отходами (NiCd). Убедитесь в том, что использованные батареи утилизированы. Следуйте указаниям местных органов по охране окружающей среды.

AUTOFLOW 120

Скорость потока воздуха:	120 л/мин
Батарея:	NiCd 4.8 V/5 - , возможна перезарядка
Время работы батарей:	От одной зарядки 8 ч. (в зависимости от фильтра/ лицевой маски и интенсивности работы)
Время зарядки:	14 ч
Зарядное устройство:	Подходит для батарей NiMH или NiCd (4.8 –12.0 V и 0.7 – 5.0 А-ч). 220-240V/50 Hz. Автоматическая непрерывная подзарядка. Перезарядка батареи автоматически предотвращена. Рекомендуемая температура зарядки +20 °C.
Вес:	1.5 кг.без фильтров
Уровень шума:	< 64 dB

Обычное время работы по результатам тестирования Autoflow 120 л/мин

Лицевая маска	Фильтр PF10 P3 Время работы ч	CF32 A2B2E2K2-P3 Время работы ч
Лицевая маска Promask	> 14 ч	> 10 ч
Лицевая маска Sari	> 10 ч	> 6 ч
Полумаска	> 10 ч	> 7 ч
Защитный щиток Automask	> 11 ч	> 7 ч
Щиток для сварщиков Albatross	> 12 ч	> 6 ч
Щиток для сварщиков WS AF	> 11 ч	> 6 ч

Одобрённые сочетания

CE 0121

Autoflow 120 л/мин

Фильтр	Лицевая маска	Automask-Litehood, Flowhood 2, Flowhood 25	Automask , Provizor, Procap, Procap Welding, Flowhood 1, Flowhood 3, Flowhood 5
PF 10 P	TM3 PSL	TH3PSL	TH2PSL
CF 22 A P	TM3 A2PSL	TH3A2PSL	TH2A2PSL
CF 22 B P		TH3B2PSL	TH2B2PSL
CF 22 AB P		TH3A1B2PSL	TH2A1B2PSL
CF 22 ABE P		TH3A1B2E1PSL	TH2A1B2E1PSL